

سایز کابل شارژر	سایز کابل فرمان	سایز کابل قدرت	توان دیزل	ردیف
2*2.5	7*1.5	4*16	22 KVA	۱
2*2.5	7*1.5	4*16	30 KVA	۲
2*2.5	7*1.5	4*25	33 KVA	۳
2*2.5	7*1.5	4*25	44 KVA	۴
2*2.5	7*1.5	(3*50)+25	70 KVA	۵
2*2.5	7*1.5	(3*50)+35	90 KVA	۶
2*2.5	7*1.5	(3*70)+50	110 KVA	۷
2*2.5	7*1.5	3(1*95)+50	135 KVA	۸
2*2.5	7*1.5	3(1*120)+1(1*95)	165 KVA	۹
2*2.5	7*1.5	3(1*120)+1(1*95)	200 KVA	۱۰
2*2.5	7*1.5	3(1*185)+1(1*95)	230 KVA	۱۱
2*2.5	7*1.5	3(1*185)+1(1*95)	275 KVA	۱۲
2*2.5	7*1.5	3(1*240)+1(1*120)	330 KVA	۱۳
2*2.5	7*1.5	3(1*240)+1(1*120)	350 KVA	۱۴
2*2.5	7*1.5	3(1*240)+1(1*120)	400 KVA	۱۵
2*2.5	7*1.5	3(1*300)+1(1*120)	440 KVA	۱۶
2*2.5	7*1.5	6(1*185)+1(1*185)	515 KVA	۱۷
2*2.5	7*1.5	6(1*185)+1(1*185)	550 KVA	۱۸
2(2*2.5)	7*1.5	6(1*240)+1(1*240)	650 KVA	۱۹
2(2*2.5)	7*1.5	6(1*300)+1(1*300)	703 KVA	۲۰
2(2*2.5)	7*1.5	6(1*300)+1(1*300)	825 KVA	۲۱
2(2*2.5)	7*1.5	9(1*240)+2(1*240)	880 KVA	۲۲
2(2*2.5)	7*1.5	9(1*240)+2(1*240)	900 KVA	۲۳
2(2*2.5)	7*1.5	9(1*300)+2(1*300)	1030 KVA	۲۴
2(2*2.5)	7*1.5	9(1*300)+2(1*300)	1130 KVA	۲۵
2(2*2.5)	7*1.5	9(1*300)+2(1*300)	1435 KVA	۲۶
2(2*2.5)	7*1.5	12(1*300)+2(1*300)	1675 KVA	۲۷
2(2*2.5)	7*1.5	18(1*300)+3(1*300)	2100 KVA	۲۸
2(2*2.5)	7*1.5	18(1*300)+3(1*300)	2250 KVA	۲۹